

BATTERIA ALCALINA 6 V – 50 AH

ALTA CAPACITÀ

Alta capacità per dispositivi luminosi da cantiere

Tecnologia alcalina · 6 V · 50 Ah · tensione stabile fino al cut-off (4,0 V)

CODICE PRODOTTO

DB021DB

DESCRIZIONE

Batteria a tecnologia alcalina da 6 V con capacità di 50 Ah, per l'alimentazione di lampeggiatori e dispositivi luminosi da cantiere. Grazie alla curva di scarico più piatta dell'alcalina, mantiene una tensione più alta e costante quasi fino alla soglia di cut-off (4,0 V), a vantaggio dell'autonomia e della stabilità della luce nel tempo. Le caratteristiche costruttive complete (dimensioni, peso, terminali, autonomia in ore e riferimenti normativi) sono in corso di verifica e riportate nella sezione «Dati da completare».

PUNTI DI FORZA

6 V Tensione nominale	50 AH Capacità elevata	ALCALINA Tecnologia	CURVA PIATTA Tensione stabile fino al cut-off	4,0 V Soglia di cut-off
---------------------------------	----------------------------------	-------------------------------	---	-----------------------------------

DATI DI SINTESI

TENSIONE 6 V	CAPACITÀ 50 Ah	AUTONOMIA (USO NORMALE) > 5.500 h	SOGLIA DI CUT-OFF 4,0 V
------------------------	--------------------------	--	-----------------------------------

CARATTERISTICHE TECNICHE

DATI ELETTRICI	
Tensione nominale	6 V
Capacità	50 Ah (dichiarata dal costruttore)
Tecnologia	Alcalina
Soglia di cut-off	4,0 V
Andamento di scarica	Piatto – tensione stabile fino al cut-off
Ricaricabile	No – pila primaria
Autonomia (uso normale)	oltre 5.500 ore

CARATTERISTICHE TECNICHE (SEGUE)

DATI FISICI	
Dimensioni (L×P×H)	98 × 65 × 65 mm
Formato	4R25 (IEC) – ricambio drop-in
Peso	0,62 kg (620 g)
Terminali / connessioni	Da completare
Confezione	Scatola da 24 pezzi (43 × 29 × 14 cm)
Peso confezione	≈ 15,5 kg
CONFORMITÀ	
Norme applicabili	Da completare
Marcatura CE	Conforme (CE)

NORMATIVE

Riferimenti normativi e marcatura CE: dati da completare. Il prodotto dovrà riportare la marcatura e la documentazione previste dalla normativa applicabile alle pile.

IMPIEGO, STOCCAGGIO E TEMPERATURA

- Alimentazione di lampeggiatori e dispositivi luminosi da cantiere a 6 V.
- Pila primaria non ricaricabile: sostituire a fine carica.
- Utilizzare rispettando la polarità e le indicazioni del costruttore; non cortocircuitare i terminali.
- Conservare in luogo asciutto e ventilato, fuori dalla portata dei bambini.
- **Stoccaggio:** luogo asciutto e privo di umidità, fresco e lontano da fonti di calore e luce diretta; conservare nella confezione originale e non mescolare pile nuove e usate.
- **Temperatura ottimale di utilizzo e conservazione:** circa +10 °C – +25 °C.

SMALTIMENTO

A fine vita la pila non va dispersa nell'ambiente né smaltita nei rifiuti urbani indifferenziati: deve essere conferita negli appositi circuiti per la raccolta differenziata di pile e accumulatori esausti, secondo la normativa vigente (D.Lgs. 188/2008, attuazione della Direttiva 2006/66/CE). Il simbolo del cassonetto barrato indica l'obbligo di raccolta separata; non incenerire né forare.

DATI DA COMPLETARE

Da confermare: tipo di terminali/connessioni e riferimenti normativi. Capacità 50 Ah dichiarata dal costruttore. Foto prodotto da inserire (immagine neutra o con etichetta LAVORINCORSO).