

BATTERIA 6 V – 9 AH **EXTRA**

Batteria a lunga durata per dispositivi luminosi da cantiere

Batteria a secco in zinco-carbone · formato 4R25 · 6 V · 9 Ah

CODICE PRODOTTO

DB955SE

DESCRIZIONE

Batteria a secco in zinco-carbone, formato 4R25, a 6 V con capacità di 9 Ah, per l'alimentazione di lampeggiatori e dispositivi luminosi da cantiere. Compatta ed efficiente, del tipo usa e getta e non ricaricabile, è già pronta all'uso senza necessità di aggiunta di liquidi. Sicura e semplice da utilizzare, opera in qualsiasi posizione – anche su mezzi in movimento – senza fuoriuscita di liquidi. Non contiene mercurio né cadmio.

PUNTI DI FORZA

6 V Tensione nominale	9 AH Capacità a lunga durata	ZINCO-CARBONE Batteria a secco 4R25	USA E GETTA Pronta all'uso, non ricaricabile	0% HG · 0% CD Senza mercurio né cadmio
---------------------------------	--	---	--	--

DATI DI SINTESI

TENSIONE 6 V	CAPACITÀ 9 Ah	AUTONOMIA (USO NORMALE) 1000 ore	TECNOLOGIA Zinco-carbone
------------------------	-------------------------	--	------------------------------------

CARATTERISTICHE TECNICHE

DATI ELETTRICI	
Tensione nominale	6 V
Capacità	9 Ah
Autonomia (uso normale)	1000 ore
Tecnologia	Zinco-carbone (batteria a secco)
Formato	4R25 (IEC)
Ricaricabile	No – tipo usa e getta
DATI FISICI	
Dimensioni (L×P×H)	98 × 65 × 65 mm
Peso	0,46 kg

CARATTERISTICHE CHIMICHE E CONFORMITÀ

Contenuto di mercurio	0%
Contenuto di cadmio	0%
Marcatura	Conforme – marcatura CE
Norma di riferimento	Formato 4R25 (IEC)

CONFEZIONAMENTO

Confezione	Scatola da 24 pezzi (43 × 29 × 14 cm)
Peso confezione	11,70 kg

NORMATIVE

Prodotto marcato CE. Batteria a secco in formato normalizzato 4R25 (IEC). Priva di mercurio e cadmio (0% Hg, 0% Cd), conforme ai limiti sui metalli pesanti previsti dalla normativa sulle pile.

IMPIEGO, STOCCAGGIO E TEMPERATURA

- Adatta all'alimentazione di lampeggiatori e lampade da cantiere a 6 V.
- Pronta all'uso: non richiede aggiunta di liquidi né ricarica.
- Utilizzabile in qualsiasi posizione, anche su mezzi in movimento, senza fuoriuscite di liquido.
- Batteria non ricaricabile (usa e getta): sostituire a fine carica.
- **Stoccaggio:** luogo asciutto e privo di umidità, fresco e lontano da fonti di calore e luce diretta; conservare nella confezione originale e non mescolare pile nuove e usate.
- **Temperatura ottimale di utilizzo e conservazione:** circa +10 °C – +25 °C.

SMALTIMENTO

A fine vita la batteria non va dispersa nell'ambiente né smaltita nei rifiuti urbani indifferenziati: deve essere conferita negli appositi circuiti per la raccolta differenziata di pile e accumulatori esausti, secondo la normativa vigente (D.Lgs. 188/2008, attuazione della Direttiva 2006/66/CE). Il simbolo del cassonetto barrato indica l'obbligo di raccolta separata. Non incenerire né forare.